

ISO기능 설정 및 LED 표시

A. Handsfree Off(PTT) Mode

| # | BP설정/버튼동작 | 기능 | 상태 | LED표시 |
|---|--------------------------------------|-------------------|---|------------|
| 1 | Two Groups 메뉴에서 두개의 그룹번호 지정(예: 1, 2) | HME의 ISO와 동일기능 | 그룹1(앞번호그룹), 2(뒷번호그룹) 동시 Listen(RX)만 하는 중 | 녹색 깜빡임 |
| 2 | TALK 키 누르고 있기 | 앞번호 그룹에 TALK 내보내기 | 그룹1, 2 동시 Listen(RX)하면서 TALK(TX)는 그룹1에게만 나가는 중 즉, 그룹 1 설정이 되어 있는 BP user들에게는 모두 TX가 나감 | 녹색 ON |
| 3 | GRP 키 누르고 있기 | 뒷번호 그룹에 TALK 내보내기 | 그룹1, 2 동시 Listen(RX)하면서, TALK(TX)는 그룹 2에게만 나가는 중 즉, 그룹 2 선택이 되어 있는 BP user들에게는 모두 TX가 나감 | 오렌지 ON |
| 4 | TALK 키 GRP 키 동시에 누르기 | 두개의 그룹 동시 TALK | 그룹1, 2 동시 Listen(RX) 하면서 TALK(TX)도 동시에 모두 나가는 중 | 오렌지 빨리 깜빡임 |

※ 초기 Normal 화면 이나 화면이 꺼져 있는 상태일 때 동작

B. Handsfree ON Mode

| # | BP설정/버튼동작 | 기능 | 상태 | LED표시 |
|---|--------------------------------------|-------------------|---|------------|
| 1 | Two Groups 메뉴에서 두개의 그룹번호 지정(예: 1, 2) | HME의 ISO와 동일기능 | 그룹1, 2 동시 Listen(RX)만 하는 중 | 녹색 깜빡임 |
| 2 | TALK 키 한번 누르기 | 앞번호 그룹에 TALK 내보내기 | 그룹1, 2 동시 Listen(RX)하면서 TALK(TX)는 그룹1에게만 나가는 중 즉, 그룹 1 설정이 되어 있는 사람에게는 모두 TX가 나감 | 녹색 ON |
| 3 | TALK 키 한번 더 누르기 | 앞번호 TALK 모드 해제 | 1번 상태로 돌아가기 | 녹색 깜빡임 |
| 4 | GRP 키 누르기 | 뒷번호 그룹에 TALK 내보내기 | 그룹1, 2 동시 Listen(RX)하면서 TALK(TX)는 그룹2에게만 나가는 중 즉, Two Groups 설정에서 1, 2 선택이 되어 있는 BP user들간에 ISO 통화 | 오렌지 ON |
| 5 | GRP키 한번 더 누르기 | 뒷번호 TALK 모드 해제 | 1번 상태로 돌아가기 | 녹색 깜빡임 |
| 6 | GRP 키 누르기 | 두개의 그룹 동시 TALK | 그룹1, 2 동시 Listen(RX) 하면서 TALK(TX)도 동시에 모두 나가는 중 | 오렌지 빨리 깜빡임 |
| 7 | GRP키 한번 더 누르기 | TALK 모드 해제 | 1번 상태로 돌아가기 | 녹색 깜빡임 |

※ 초기 Normal 화면 이나 화면이 꺼져 있는 상태일 때 동작

※ 4번 모드에서 TALK 키 누르면 오렌지LED 깜빡이며, 6번 모드로 변경. 6번 모드에서 다시 TALK 누르면 4번 모드로 변경. **마지막에 설정한 모드 상태를 기억**하므로, 상기 1번 모드에서 GRP을 누르면, 4 또는 6번 모드가 됨.